

Uitleg bij handleiding RS100 Solar IO voor screens

Belangrijk: Ga je meerdere screens installeren? Zorg dat je de complete stappen hebt doorlopen voordat je de volgende screen aansluit.

STAP 1 - EEN BEDIENINGSPUNT VOORPROGRAMMEREN

Sluit de kabel van de batterij aan op de motor. Ga op je handzender naar het gewenste kanaal en druk gelijktijdig op pijltje omhoog en pijltje naar beneden. Het screen zal op en neer bewegen ter bevestiging.

STAP 2 - AFSTELLEN EINDPUNTEN

Screens stel je altijd in volgens de handmatige modus. Je gaat hier dus zelf de eindinstellingen inregelen (boven- en onderpositie)

1. Druk nogmaals pijltje naar boven en pijltje naar beneden gelijktijdig in op je handzender. Het scherm zal heen en weer bewegen ter bevestiging.
2. Nu ga je de bovenpositie instellen. Als de onderlijst nog niet helemaal bovenin staat, dan kun je deze omhoog sturen met de handzender. Het kan voorkomen dat de draairichting nog niet goed ingeregeld is en je het screen omhoog stuurt met pijltje naar beneden. Geen zorgen! De draairichting stelt de motor vanzelf in na een aantal cycli.
3. Stop de motor wanneer de gewenste bovenpositie is bereikt.

TIP: Trek de onderlijst nooit te strak in de bak

4. Druk op de **“MY”** knop op de handzender tot het screen heen en weer beweegt. De bovenpositie is nu ingeregeld.
5. Stuur het screen nu naar de onderste positie. Dit kan met pijltje naar beneden of pijltje naar boven, afhankelijk van de draairichting.
6. Stop de motor wanneer de gewenste onderpositie is bereikt.
7. Druk op de **“MY”** knop op de handzender tot het screen **2x** heen en weer beweegt.

TIP: Zorg dat de onderlijst altijd een paar millimeter speling heeft, omdat het doek nog wat kan oprekken.

STAP 3 - KOPPELEN

Sluit de installatie procedure door kort op de **PROG** knop te drukken op de achterzijde van de handzender.